



## COMBINÉ AVAYA DECT 3735

Adapté à des environnements avec des exigences moyennes ou élevées, tels que les hôpitaux, les commerces ou les entreprises.

Le combiné Avaya 3735 dispose d'une téléphonie et d'une messagerie de qualité professionnelle, du Bluetooth, et d'une alarme personnelle, le tout réuni dans un combiné DECT aux grandes capacités. Le rétroéclairage permet d'utiliser le combiné dans l'obscurité totale.

Outre une téléphonie d'excellente qualité, ses capacités de messagerie avancées en font le moyen idéal d'interagir avec ses collègues et même avec des équipements automatisés. Le combiné Avaya 3735 offre la messagerie professionnelle (version standard) et un modèle avancé qui comprend des possibilités d'alarmes personnelles (version Alarm).

Le combiné Avaya 3735 est bien plus qu'un combiné de téléphonie et de messagerie. Il dispose également d'un bouton d'alarme qui peut être utilisé/configuré pour lancer des appels d'urgence. La fonctionnalité d'emplacement DECT permet d'informer

vos collègues de l'emplacement du combiné, ce qui rend le combiné Avaya 3735 particulièrement adapté pour les travailleurs solitaires.

Le combiné prend en charge le mode mains libres Bluetooth version 1.6 pour permettre l'utilisation d'un casque Bluetooth. Il prend en charge le service de configuration d'appels, dont la fonction Basic Push To Talk (PTT Voice). La fonction Basic PTT est présentée comme un appel entrant lorsqu'elle est configurée. L'utilisation d'un signal acoustique de localisation est possible pour configurer le combiné lorsqu'une alarme est activée.

### AVAYA 3735 : RÉSUMÉ DES FONCTIONNALITÉS

- Bluetooth
- Fonction Push-to-talk (PTT)
- Messagerie interactive
- Alarme avec bouton poussoir<sup>1</sup>
- Sécurité DECT (chiffrement)
- Puissance de sortie dynamique
- Un maximum de 5 numéros d'urgence
- Profils utilisateurs et système
- Emplacement DECT - précision à la base
- Messagerie avec code couleur
- Affichage inversé des messages
- Messages préprogrammés
- 18 langues + 1 téléchargeable
- Gestion centralisée
- Enregistrement aisé
- Messagerie interactive
- Autonomie en veille/en communication : 235/20 heures<sup>2</sup> avec économiseur d'écran activé

#### COMPARAISON DES FONCTIONNALITÉS DES COMBINÉS AVAYA DE LA GAMME 3735

	3735 standard	3735 Alarm
<b>Gestion centralisée</b>	✓	✓
<b>Messagerie avancée</b>	✓	✓
<b>Emplacement DECT</b>	✓	✓
<b>Bluetooth</b>	✓	✓
<b>Alarme avec bouton poussoir</b>		✓

<sup>1</sup> uniquement utilisé comme bouton d'alarme dans la version 3735 Alarm. Dans la version 3735 standard, il sert de bouton multifonction.

<sup>2</sup> Le PBX intégral ne prend pas en charge les casques pour les tâches de fond lors de la veille. Ainsi, les casques auront une durée de veille plus réduite.

## AVAYA 3735 – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Physique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions (h x l x p) : 137 x 52 x 21,5 mm.</li> <li>• Poids : 113 g (dont batterie et pince).</li> <li>• Couleurs : Combiné : noir.</li> <li>• Écran (l x h): 31 x 41 mm (2 pouces) TFT.</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonnerie : ajustable en 8 niveaux.</li> <li>• Écouteur : ajustable en 8 niveaux de 3 dB chacun.</li> <li>• Niveau maximal pour la sonnerie : 88 dBA à 10 cm.</li> <li>• Haut-parleur : haut-parleur duplex assisté par DSP.</li> </ul>
Carnet d'adresses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carnet d'adresses central : nombre illimité d'entrées.</li> <li>• Carnet d'adresses d'entreprise : 1 000 entrées.</li> <li>• Carnet d'adresses local : 250 entrées.</li> <li>• Sonneries attribuables à un contact.</li> </ul>
Interface utilisateurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Écran LCD haute résolution avec rétroéclairage blanc à LED.</li> <li>• 262 000 couleurs individuelles.</li> <li>• Notification : l'écran allumé affiche les appels/messages entrants.</li> <li>• Vibration : appel/message entrant.</li> <li>• Boutons et pavé numérique : 3 boutons de raccourcis, 5 boutons de navigation, bouton raccrocher, bouton décrocher, bouton on/off, pavé numérique, boutons volume haut/bas, bouton d'alarme/multifonction, bouton sourdine.</li> </ul>
Téléphonie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notification : 14 signaux préenregistrés + 3 signaux personnalisables+ vibration.</li> <li>• Réponse à un appel : réponse automatique ou manuelle en appuyant sur le bouton.</li> <li>• Capacité de stockage de la liste d'appels : 25 appels reçus, composés et manqués, avec horodatage.</li> <li>• Numéros d'urgence : maximum de 5 numéros configurables et composables sans déverrouiller le pavé numérique. 5 numéros d'urgence maximum : composer sans déverrouiller le pavé numérique.</li> </ul>
Sécurité et chiffrement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise en charge totale de la fonction DECT de sécurité N35, telle que spécifiée par le forum DECT.</li> </ul>
Langues	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 (allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, grec, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (brésilien), portugais (européen), russe, slovaque, suédois, tchèque et turc) + 1 téléchargeable.</li> </ul>
Messagerie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stockage : 20 000 caractères maximum, 30 messages reçus/envoyés. Messages de combiné à combiné de 140 caractères.</li> <li>• Bip personnalisable en fonction de l'urgence.</li> <li>• Messages préprogrammés (prédéfinis ou personnels).</li> </ul>
Batterie <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Type : Li polymère.</li> <li>• Autonomie de conversation : 20 heures.</li> <li>• Autonomie en veille : 235 heures avec économiseur d'écran activé.</li> <li>• Durée de rechargement : &lt; 4 heures.</li> <li>• Cycles de déchargement/chargement : cycles : &gt;= 80 % de capacité restante après 400 cycles de déchargement/rechargement complets.</li> </ul>
Radio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Détection du protocole DECT : détection et configuration automatiques pour DECT US.</li> <li>• et DECT EU à l'enregistrement initial.</li> <li>• Plage de fréquences : EU (1880-1900 MHz), US (1920-1930 MHz), L A (1910-1930 MHz), BR (1910-1920 MHz), autre (1900-1920 MHz).</li> <li>• Modulation : GFSK.</li> <li>• Écart des canaux : 1,728 MHz.</li> <li>• Antenne : intégrale. Sensibilité : -93 dBm.</li> <li>• Puissance de sortie dynamique EU/LA/BR de 10 mW (puissance moyenne maximale), US 4 mW (puissance moyenne maximale).</li> </ul>

## AVAYA 3735 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température	<ul style="list-style-type: none"><li>• Température de fonctionnement : 0 - 40 °C.</li><li>• Température de stockage : -20 à 60°C.</li><li>• Boîtier de protection : IP44, CEI, EN60529.</li><li>• Immunité aux champs électromagnétiques : 3 V/m EN61000-4-3.</li><li>• Immunité aux décharges électrostatiques : décharge de contact de 4 kV, décharge aérienne de 8 kV (EN61000-4-2).</li><li>• Test de chute, norme du produit : CEI 60068-2-32, procédure 1, 12 chutes à 1 mètre.</li></ul>
Connecteurs	<ul style="list-style-type: none"><li>• Connecteur multi-usage pour le rechargement de la batterie, le téléchargement de logiciels et la configuration.</li><li>• Connecteur pour casque filaire standard 3,5 mm.</li></ul>
Conformité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conforme aux normes européennes, américaines, canadiennes et australiennes.</li></ul>
Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prend en charge le mode mains libres.</li></ul>

<sup>3</sup> Le stockage de batteries Li-Ion à haute température peut rapidement endommager sa capacité de façon permanente.

### Casques Bluetooth (vérifiés)

- 3M Peltor WS XP
- Jabra EVOLVE 65
- Jabra MOTION
- Jabra STEALTH
- Jabra SUPREME
- Plantronics BlackBeat GO 2
- Plantronics Blackwire 710
- Plantronics M70
- Plantronics M90
- Plantronics Voyager Edge
- Plantronics Voyager Legend



Le combiné 3735 est particulièrement bien adapté pour les marchés verticaux tels que la santé, la vente ou la manufacture.

## En savoir plus

Avaya peut aider votre entreprise à maximiser sa productivité grâce aux solutions de communication spécifiques aux besoins de votre personnel. Pour en savoir plus sur les combinés sans fil Avaya DECT de la gamme 3700, contactez votre gestionnaire de compte Avaya ou votre partenaire agréé. Nous vous invitons également à consulter le site [www.avaya.com/fr](http://www.avaya.com/fr).

## À propos d'Avaya

Avaya propose des applications de communication en temps réel essentielles pour les activités les plus importantes dans le monde. En tant que leader mondial des fournisseurs de systèmes de communication de qualité, Avaya offre la gamme la plus complète de logiciels et services dédiés aux communications unifiées et aux centres de contact. Ces solutions sont proposées sur site, sur le cloud ou via une infrastructure hybride. Le monde numérique actuel nécessite la mise en œuvre de moyens de communication et Avaya constitue la meilleure entreprise pour y parvenir.

© 2018 Avaya Inc. Tous droits réservés.

Avaya et le logo Avaya sont des marques commerciales d'Avaya Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques identifiées par les symboles ®, TM ou SM sont, respectivement, des marques déposées, commerciales ou de service d'Avaya Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  
03/18 • UC8042FR



Fournir des  
commentaires  
sur ce document